

Byte av simkort


Nedan följer en beskrivning av hur man byter SIM-kort i terminalen.

Gör så här:

STÄNG AV TERMINALEN



Öppna luckan på
Undersida av terminalen




Sätt in SIM-kortet
på översta ingången
och stäng luckan



Starta terminalen
genom att trycka
på MENYN



Välj nr 6, inställningar
och tryck på OK



Tryck 6 på administration
och tryck på OK




Ange lösenordet
101010 och tryck på OK



Välj GRPS och
tryck på OK




Välj 1 APN och
tryck på OK



skriv "online.telia.se"
ifall den är inte infylld.
tryck på OK.

VIKTIGT!

Fyll i den medföljande kvittensen och skicka in den till Cicita Computer AB. Adressen står på kvittensen. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Terminalens serienummer kan man se genom att trycka på MENYN, knapp 5 (terminalinformation) och rad 1. Terminal ID



Om kvittensen inte inkommit inom 14 dagar kommer abonnemanget att avslutas och terminalen kommer inte att gå att använda.

Om det uppstår problem eller om ni vill ha hjälp med detta, ring till Admipro Support på tel: 08-515 107 02.
Supporten finns tillgänglig vardagar kl: 0900-1700.